

Datenblatt

BenQ RE8603

Großformatiges Touch-Display

- BenQ EZWrite 6
- Drahtlose Bildübertragung mit InstaShare2
- Geräte- und Benutzerverwaltung
- BenQ ClassroomCare™ (Anti-Glare, Flicker-Free, Low Blue Light)



Modell : RE8603

Art. Nr. / EAN Code : 9H.F87TC.DE2 / 471 8755 08994 7

Panel

Typ : 218,4 cm / 86" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1.913 x 1.084 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit (1,07 Mrd. Farben) / 0,49 x 0,49 mm

Color Gamut : 72% NTSC

Hintergrundbeleuchtung : direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit : 400 cd/m²

Kontrast : 1.200:1 (typ.) | 30.000:1 (dynamisch)

Betrachtungswinkel H/V : 178° / 178°

Reaktionszeit : 8 ms

Augenschutz : Blauanteilreduzierung (TÜV Rheinland, Eye-Care), flimmerfreie Bildarstellung

Betriebsdauer Stunden / Tage : 16/7

Touch

Fertigungstechnologie : Zero Bonding

Schutzglas Dicke / Härte : 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche : Entspiegelt, 25% Haze

Transparenz : > 88%

Touch Technologie : Fine+ IR-Touch

Auflösung / Kapazität : 32.768 x 32.768 / 40 Touch-Punkte

Genauigkeit : ±1.0 mm

Stiftspitze : Min. 2 mm

Reaktionszeit : < 10 ms

Betriebssystem Kompatibilität : Windows 7/8/10 | Linux | Mac OS X | Android | Chrome

Touch-Ausgang : USB 2.0 (Type B) 2x

Windows-Ink : Ja

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 22.11.2022

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil

BenQ

BenQ RE8603

Sensoren	Licht : 1x
Integriertes OS	SoC : AML T982 CPU : A55 x 4 GPU : G52 MP4 OS : Android 11.0 Speicher (RAM Daten) : 4GB 32GB Vorinstallierte Applikationen : EZWrite 6.0, X-Sign Broadcast, DMS Cloud / Local, TeamViewer Meeting, Teamviewer QS, WPS, Firefox, InstaShare 2, BenQ App Store, weitere s. Anleitung
Eingänge	Video : VGA 1x, HDMI (2.0) 3x Audio : VGA (3,5 mm Klinke) USB-A 2.0 : 2x USB-A 3.1 Gen 1 : 4x USB-B 2.0 : 2x (Touch) USB-C 3.2 Gen 1 : 1x mit PD65W Steuerung : 1x RS232C Netzwerk : RJ45 2x (10 / 100 / 1000 Mbps) OPS Steckplatz : 1x
Ausgänge	Video : HDMI (2.0) 1x Audio : Line-Out (3,5 mm Klinke) 1x, SPDIF 1x
Audio	Integrierte Lautsprecher : 16W x 2
Sonstiges	Wake Up : Lan, HDMI, VGA
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz Leistungsdaten : (135,0 On <0,5 Sleep <0,5 Off) Watt
Zertifizierungen	Sicherheit : CE Zertifikate :
Umgebung	Betrieb : 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Halterung Lochabstand : 800 x 600 mm, M 8 x 25 L Aufhängerungsrichtung : Querformat Gewicht : 59,85 kg (netto) / 76,6 kg (brutto) Rahmenbreite (O / U / L / R) : 16,4 mm / 44,9 mm / 16,4 mm / 16,4 mm Größe (B x H x T) : 1.957 x 1159,9 x 99,7 mm Mitgeliefertes Zubehör : IR-Fernbedienung, Netzkabel, VGA Kabel (3,0 m), HDMI Kabel (3,0 m), USB-B Touch Kabel (3,0 m), USB-C (1,5 m), Quickstart Guide, Bedienungsanleitung (online), passive Stifte 2x, Wandhalterung Optionales Zubehör : WD01AT (Wi-Fi 6.0 mit Bluetooth 5.2 Dongle) Art.Nr. 5A.F8R28.DA4 Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

BenQ RE8603

Abmessungen

